



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Вызывная панель

DS-KV8102-VP

DS-KV8102-VP



Общая информация

- Разрешение камеры 1280x720
- Поддержка WDR
- Угол обзора 120°
- Встроенный всенаправленный микрофон, шумо- и эхоподавление
- LED подсветка
- Тревожные входы/выходы 4/1
- IP65

Спецификации

	DS-KV8102-VP
Модель	
Операционная система	Linux
Камера	
Матрица	CMOS 1.3Mp
Стандарт видеосжатия	H.264
Разрешение камеры	1280 x 720
Частота к/с	25к/с
Аудио	
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Аудиосжатие	G.711 U, 64Кбит/с
Качество аудио	Подавление шума и эхо
Контроль доступа	
Считыватель	Встроенный считыватель IC-карт
Нормально-замкнутый/ разомкнутый контакт	Поддержка статуса настроек
Магнитный датчик двери	Определение положения двери (открыта, закрыта)
Поддерживаемые карты	MIFARE Classic 1K, MIFARE Classic 4K
Дополнительное освещение	LED подсветка
Параметры сети	
Ethernet	10M/ 100M интерфейс
Протоколы сети	TCP/IP, SNMP, SIP, RTSP
Тревожный вход	Магнитный датчик двери, таппер
Параметры устройства	
Ethernet	1RJ45 10M/ 100M интерфейс
RS-485	1 x RS-485, полудуплекс
Тревожные входы/выходы	4/1

Основное	
Питание	12В DC PoE (с коммутаторами Hikvision DS-KAD606, DS-KAD612)
Материал	Пластик
Потребляемая мощность	≤10Вт
Рабочие условия	-40°C ~ 70°C, влажность 10%-90%
Уровень защита	IP65
Размеры	195.8×132.8×17.5мм
Сертификация	FCC, CE

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +70 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +70 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоем в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.