RX-4K

КОМПЛЕКТ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ

- 4 независимых программируемых канала
- обслуживание до 340 радиобрелоков
- дальность действия до 200 м в прямой видимости
- сигнализация низкого напряжения питания батареи в брелоке
- подтверждение включения, выключения режима охраны и сброса тревоги
- порт RS–232 для программирования с помощью компьютера с установленной программой **DLOAD10**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры корпуса	72 x 118 x 24 мм
Полоса рабочих частот	433,05 МГц
Максимальное потребление тока	ok. 65 мА
Вес	134 г
Минимальное потребление энергии	ok. 13 мА
Дальность действия (в прямой видимости)	до 200 м
Максимальный ток реле при напряжении 24 В DC	2 А
Диапазон регулировки времени в моностабильном режиме	1–255 с
Максимальный ток выхода LV (OC)	50 мА
Максимальный ток выхода SS (OC)	500 мА
Диапазон рабочих температур радиоконтроллера	-10 до +50 °C
Диапазон рабочих температур радиобрелока	-20 до +55 °C
Номинальное напряжение питания (±15%)	12 В DC ±15%
Тип батареи брелока удаленного управления P-2 / P-4	23 A 12В

ООО Компания "Строимир"
г. Киев, ул. Борщаговская 154А, оф. 435
+38 (044) 331-15-43 info@smartel.ua
https://smartel.ua

https://smartel.ua