



NDE-8502-RX Фикс. куп.кам 2MP HDR 4,4-10мм PTRZ IP66 FLEXIDOME IP starlight 8000i



- ▶ Моторизированные панорамирование, наклон, поворот, масштабирование (PTRZ) позволяют устанавливать необходимый угол обзора без прикосновений к камере или объективу, а также выполнять удаленную конфигурацию и ввод камеры в эксплуатацию
- ▶ Технология Starlight X и матрица 1/1,8" с разрешением HD 1080p обеспечивают новый уровень съемки с максимальной детализацией при слабом освещении
- ▶ Технология расширения динамического диапазона HDR X для отображения мельчайших деталей как в ярких, так и в затемненных областях сцены без размытости и артефактов HDR из-за движения
- ▶ Встроенная функция Intelligent Video Analytics с поддержкой обнаружения объектов для отправки оповещений и быстрого получения данных с высочайшим уровнем надежности
- ▶ Функция Camera Trainer позволяет обучать камеру распознаванию указываемых пользователем целевых объектов, как движущихся, так и неподвижных

Камера FLEXIDOME IP starlight 8000i – 2MP серии X обладает 1/1,8-дюймовой матрицей, имеет разрешение HD 1080p и оснащена технологиями Starlight X и HDR X. В этой модели достигнут идеальный баланс между высоким разрешением и исключительной светочувствительностью в условиях низкой освещенности за счет технологии Starlight X, что позволяет получать высокодетализированные изображения в самых сложных ситуациях.

Технология HDR X дает возможность снимать видео с широким динамическим диапазоном при разных уровнях освещенности без размытости и артефактов HDR на изображении движущихся

объектов. Камера превосходно снимает быстро движущиеся объекты с частотой до 60 кадров в секунду.

Функция удаленного ввода в эксплуатацию камеры позволяет быстро и легко выполнить установку и ввод в эксплуатацию камеры. С помощью ПК или мобильного устройства, на котором установлено приложение Bosch Project Assistant, можно осуществлять панорамирование, наклон, боковой наклон и масштабирование (PTRZ) камеры, а также направлять камеру для получения требуемой зоны обзора одним нажатием, не прикасаясь к камере или объективу.

Функции

Полностью удаленный ввод в эксплуатацию

Установка профессиональных IP-камер видеонаблюдения еще никогда не была настолько проста. Действительно, устанавливая камеру, вы больше никогда не захотите возвращаться к старым способам установки. Мы упростили установку и ввод в эксплуатацию до такой степени, что эти задачи можно выполнить за считанные минуты. Благодаря функции удаленного ввода в эксплуатацию камеры FLEXIDOME IP starlight 8000i теперь не нужно подниматься и спускаться по лестнице. С помощью ПК или мобильного устройства, на котором установлено приложение Bosch Project Assistant, можно осуществлять панорамирование, наклон, боковой наклон и масштабирование (PTRZ) камеры, а также направлять камеру для получения требуемой зоны обзора одним нажатием, не прикасаясь к камере или объективу.

Беспроводную или удаленную конфигурацию и ввод в эксплуатацию также можно выполнить позднее после установки всех камер. Достаточно установить беспроводное подключение приложения Bosch Project Assistant, доступного для iOS, Windows или Android, к камере. Также можно подключить камеру удаленно по сети при помощи веб-интерфейса камеры или Bosch Configuration Manager.

Высокая производительность

Режим съемки с частотой 60 кадров в секунду обеспечивает оптимальное качество и исключительно высокую детализацию изображений в сценах с быстрым движением без потери критически важных данных.

Starlight X — новый уровень технологии Starlight

Технология Starlight X сочетает в себе новейшие мегапиксельные матрицы и оптику высокого качества, усовершенствованную обработку изображений и шумоподавление, повышая светочувствительность камер на 70 % по сравнению с камерами со стандартной технологией Starlight.

HDR X — расширенный динамический диапазон

HDR X — это новая технология, сочетающая уникальные функциональные возможности матрицы и передовые алгоритмы. Это огромный шаг вперед в области высококачественной съемки движущихся объектов в сценах с большим динамическим диапазоном. Данная технология также позволяет получать изображения с широким динамическим диапазоном при более низких уровнях освещенности, при которых традиционные технологии HDR не работают.

Это возможно благодаря тому, что в режиме HDR X — Motion optimized камера создает два разных кадра с одной экспозицией для передачи деталей как в ярких, так и в затененных областях сцены, вместо объединения изображений, полученных с разными значениями экспозиции, как это делается

в стандартных технологиях HDR. При слиянии кадров, снятых с разной экспозицией, снижается резкость и создаются нежелательные артефакты на изображении движущихся объектов. Технология HDR X решает эти проблемы, обеспечивая четкость изображений и расширяя их динамический диапазон.

А если требуется даже более широкий динамический диапазон, то в вашем распоряжении режимы HDR X — Optimized DR и HDR X — Extreme DR, которые помогут максимально повысить качество съемки за счет дополнительного кадра с короткой выдержкой. В этих режимах преимущества режима HDR X — Motion optimized сочетаются с достоинствами традиционной технологии HDR.

Режимы съемки

Доступно девять настраиваемых режимов с оптимальными значениями параметров для различных целей применения. Одним нажатием можно выбрать полностью оптимизированные параметры изображения в соответствии с условиями эксплуатации. Можно выбрать различные режимы сцены для различных ситуаций, например для мониторинга дорожного движения или розничных магазинов.

Интеллектуальная потоковая передача данных Intelligent Streaming

Возможности интеллектуального кодирования в сочетании с технологией Intelligent Dynamic Noise Reduction (технология интеллектуального динамического шумоподавления) и аналитикой позволяют снизить загрузку полосы пропускания до минимума. Кодирование требуется только для важных данных сцены, таких как движение или объекты, найденные при помощи аналитики. Благодаря четырехпотоковой передаче данных камеру можно настроить на использование независимо настраиваемых потоков для наблюдения в режиме реального времени, записи или удаленного мониторинга с использованием ограниченной пропускной способности.

Каждый из этих потоков можно настроить независимо для обеспечения высокого качества видеоизображения, полностью соответствующего назначению, и при этом снизить скорость передачи данных вплоть до 90 % по сравнению со стандартной камерой.

Высокоэффективное кодирование видеосигнала H.265

Камера создана на основе эффективной и мощной платформы кодирования H.264 и H.265/HEVC. Камера способна передавать видео высокого качества и высокого разрешения с минимальной нагрузкой на сеть. Благодаря вдвое большей эффективности кодирования H.265 представляет собой оптимальный стандарт сжатия для систем IP-видеонаблюдения.

Оптимальный профиль скорости передачи в битах

В таблице ниже приведены значения среднего битрейта (кбит/с) для профиля «Оптимизация битрейта» с использованием стандарта сжатия H.265 для разных значений частоты кадров.

Частота кадров при 2,1 Мп	Низкая активность	Средняя активность	Высокая активность
60	836	1261	2753
30	504	753	1647
25	441	661	1440
15	306	461	992
10	229	347	740
5	140	214	450
3	97	150	313
1	45	70	144

ⓘ Замечание

Фактические значения битрейта могут отличаться в зависимости от активности/сложности сцены и заданных параметров изображения.

Управление записью и хранилищем

Управление записью может контролироваться с помощью приложения Bosch Video Recording Manager; камера также может напрямую использовать локальное хранилище или цели iSCSI без программного обеспечения для записи.

Локальное хранилище можно использовать для записи «на стороне камеры» или для реализации технологии Automatic Network Replenishment (ANR) с целью повышения общей надежности записи. Предтревожные видеоданные записываются в оперативную память, что снижает нагрузку на полосу пропускания сети и продлевает срок службы карты памяти.

Расширенная запись на стороне камеры

Расширенная запись на стороне камеры предоставляет самое надежное решение хранения благодаря сочетанию следующих функциональных возможностей.

- Две SD-карты, которые можно настроить в одном из следующих режимов:
 - Зеркальный режим для резервирования хранилища
 - Режим «При отказе» для расширения интервалов обслуживания

- Расширенный режим для максимального срока хранения

- Поддержка SD-карт промышленного класса для продолжительного срока службы
- Мониторинг работоспособности SD-карт промышленного класса для заблаговременного определения необходимости в обслуживании

Intelligent Video Analytics на стороне камеры

Видеокамера оснащена последней версией приложения Intelligent Video Analytics от Bosch. Разработано специально для самых трудных условий. Обеспечивает самый высокий уровень точности для критически важных задач, таких как защита периметра аэропорта, важнейших объектов инфраструктуры и правительственные здания, контроль границы, мониторинг дорожного движения или движения судов в портах (например, обнаружение движения во встречном направлении, подсчет транспортных средств и обнаружение неправильно припаркованных автомобилей). Intelligent Video Analytics имеет высокую устойчивость к ложным тревогам, которые могут срабатывать из-за сложных условий, когда снег, дождь, град, ветер (колыхание деревьев) и отражения от поверхности воды усложняют анализ изображений. Идеально подходит для автоматического обнаружения объектов на больших расстояниях.

Кроме того, настройка системы Video Analytics от Bosch невероятно проста, что, несомненно, оценят специалисты по установке. Если клиент решит использовать Intelligent Video Analytics, выполнить конфигурацию и калибровку невероятно просто. Достаточно указать высоту камеры, и остальная калибровка будет выполнена системой Video Analytics автоматически на основе информации, полученной от встроенного гироскопического датчика камеры.

Camera Trainer

Программа Camera Trainer использует примеры целевых и нецелевых объектов для машинного обучения, что позволяет пользователям указывать важные объекты и создавать для них детекторы. В отличие от движущихся объектов, которые обнаруживает приложение Intelligent Video Analytics, программа Camera Trainer идентифицирует как движущиеся, так и неподвижные объекты и сразу классифицирует их. Используя Configuration Manager, вы можете настроить программу Camera Trainer с использованием как видео в реальном времени, так и записей, доступных в соответствующей камере. Полученные детекторы можно загружать и передавать для распространения на другие камеры. Для активации программы Camera Trainer требуется бесплатная лицензия.

Зона обзора в соответствии с DORI

DORI (обнаружение, наблюдение, распознавание, идентификация) — это система, определенная стандартом EN-62676-4, которая служит для определения способности человека различать людей или объекты в пределах зоны обзора при просмотре видео. Ниже приведена максимальная дальность, на которой та или иная комбинация камеры и объектива может отвечать этим критериям:

Камера 2 Мп с объективом 4,4–10 мм или 12–40 мм

DORI	Определение DORI	Расстояние 4,4 мм/10 м	Расстояние 12 мм/40 м	Горизонтальная ширина
Обнаружение	25 пикселей/м 8 пикселей/фут	27 м / 86 м	115 м / 342 м	77 м
Наблюдение	63 пикселей/м 19 пикселей/фут	11 м / 34 м	46 м / 136 м	31 м
Распознавание	125 пикселей/м 38 пикселей/фут	5 м / 17 м	23 м / 69 м	15 м
Идентификация	250 пикселей/м 76 пикселей/фут	3 м / 9 м	12 м / 34 м	8 м

Безопасность данных

Специальные меры обеспечивают наивысшую безопасность доступа к устройству и переноса данных. Во время первоначальной настройки камера доступна только через защищенные каналы и требует ввода пароля. Доступ к веб-браузеру и клиенту просмотра можно ограничить с помощью HTTPS или других защищенных протоколов, поддерживающих современный протокол TLS 1.2 с обновленными наборами шифров, включая шифрование AES с 256-битными ключами. Никакое программное обеспечение не может быть установлено в камере, а только может быть загружено подлинное микропрограммное обеспечение. Трехуровневая защита паролем и рекомендации по безопасности позволяют гибко настраивать доступ к устройству. Доступ к сети и устройству можно ограничить при помощи проверки подлинности сети 802.1x с протоколом EAP/TLS. Встроенный регистрационный брандмауэр,строенная поддержка доверенного

платформенного модуля (TPM) и инфраструктуры открытых ключей (PKI) гарантируют надежную защиту от атак злоумышленников.

Усовершенствованная обработка сертификатов обеспечивает следующие преимущества:

- При необходимости автоматически создаются уникальные самостоятельно подписанные сертификаты
- Для проверки подлинности используются серверные и клиентские сертификаты
- Для подтверждения подлинности используются клиентские сертификаты
- Сертификаты с зашифрованными закрытыми ключами

Системная интеграция и соответствие стандарту ONVIF

Эта камера соответствует требованиям стандартов ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile M и ONVIF Profile T. Для конфигурации H.265 камера поддерживает Media Service 2 в рамках ONVIF Profile T. Это гарантирует функциональную совместимость с оборудованием для сетевого видеонаблюдения независимо от производителя. Сторонние интеграторы могут легко получить доступ к набору внутренних функций камеры для ее интеграции в крупные проекты. Посетите веб-сайт Integration Partner Program (IPP) (ipp.boschsecurity.com) для получения более подробной информации.

Универсальное дополнительное оборудование

Доступен широкий ассортимент дополнительного оборудования, который позволяет сохранить целостность дизайна на различных платформах и предлагает широкий выбор возможностей установки. Имеется специальное дополнительное оборудование, которое можно легко установить в камеру и расширить различные варианты установки по сравнению с предыдущими поколениями. Сюда входит корпус с возможностью покраски, кожух для защиты от атмосферных воздействий, прозрачный или тонированный сменный купол, монтажные комплекты для монтажа в потолок, бокс видеонаблюдения с возможность проведения питания и оптоволоконных кабелей, поддерживающий различные варианты монтажа.

Сертификации и согласования

Стандарты	Тип
Излучение	EN 300 328, EN 62311, EN 50121-4 (EN 55016-2-1, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6), ISED RSS-247, ISED RSS-GEN, CFR 47 FCC (часть 15.247, 15.205, 15.207, 15.209, класс B), AS/NZS CISPR 32

Стандарты	Тип
Помехоустойчивость	EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17, EN 50130-4 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6), EN 50121-4 (EN 55016-2-1, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6)
Условия эксплуатации	EN 50130-5, класс IVA (EN 60068-2-2, EN 60068-2-5, EN 60068-2-6, EN 60068-2-18, EN 60068-2-27, EN 60068-2-30, EN 60068-2-42, EN 60068-2-52, EN 60068-2-75, EN 60068-2-78, EN 60529); UL 2043 при использовании совместно с NDA-8001-PLEN; Nema TS 2, раздел 2
Безопасность	EN 62368-1, EN 60950-22, UL 62368-1, UL 60950-22, CSA C22.2 No. 62368-1-14, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22:07
Качество изображения	IEC 62676-5
HD	SMPTE 296M-2001 (разрешение: 1280x720) SMPTE 274M-2008 (разрешение: 1920x1080)
Цветопередача	ITU-R BT.709-6
Соответствие стандарту ONVIF	EN 50132-5-2, EN 62676-2
Защита от удара	EN 62262 (IK10)
Защита от воды и пыли	EN 60529 (IP66), ISO 20653 (IP6K9K), UL50E (тип 4Х), UL 60950-22
Условия эксплуатации	2011/65/EU RoHS (EN 50581 и EN IEC 63000), 1999/45/EC и 1907/2006 REACH, 2012/19/EU WEEE, 94/62/EC (упаковка)
Знаки соответствия	CE, cULus, WEEE, RCM, EAC, RoHS для Китая, Cmim, BIS, NOM, ANRT, KCC, Anatel, ICASA, TRA, BSMI, NCC

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества
Европа	CE



Комплектация	
Количество	Компонент
1	Камера FLEXIDOME IP 8000i
1	Бита T-20 Security Torx
1	Руководство по быстрой установке
1	Информация по обеспечению безопасности
2	Резиновая втулка для кабеля Ethernet
1	Сетевой соединительный кабель 50 см
1	10-контактный разъем ввода-вывода
1	2-контактный разъем питания
1	Кабелепровод для ввода через боковую стенку
1	Шайба для кабелепровода
1	Адаптерная пластина для кабелепровода (Ø 3/4 дюйма/ M25)
1	Адаптерная пластина для кабелепровода (Ø 1/2 дюйма/ M20)
3	Идентификационная бирка

Технические характеристики	
Питание	Входное напряжение PoE IEEE 802.3af/802.3at, тип 1, класс 3; 24 В перем. тока ±10 %; 12–26 В пост. тока ±10 %;

Питание		Потоковая передача данных	
	PoE и вспомогательное питание можно подключить одновременно для обеспечения резервирования	Режимы матриц	25 кадров/с, HDR X, 1920 x 1080 (2,1 Мп) 30 кадров/с, HDR X, 1920 x 1080 (2,1 Мп) 50 кадров/с, 1920 x 1080 (2,1 Мп) 60 кадров/с, 1920 x 1080 (2,1 Мп)
Матрица		Потоковая передача	
Потребляемая мощность (стандартная/максимальная)	PoE: 7 Вт / 12,95 Вт; 24 В перем. тока: 7,1 Вт - 12 ВА/13 Вт – 25 ВА; 12–26 В пост. тока: 7,5 Вт/ 16 Вт	Потоковая передача	Несколько индивидуально настраиваемых потоков H.264, H.265 и M-JPEG, настраиваемые частота кадров и полоса пропускания.
Чувствительность		Области интереса (ROI)	
Технология для съемки при слабом освещении	starlight X	Bosch Intelligent Streaming	
Методика измерения		Задержка камеры	
Методика измерения	IEC 62676, часть 5 (1/25)	Задержка камеры	67 мс (60 кадров/с)
Цвет		Структура GOP	
Цвет	0,0061 лк (F1,3); 0,0178 лк (F2,3)	Структура GOP	IBBP
Монохромный		Частота кадров	
Монохромный	0,0007 лк (F1,3); 0,0026 лк (F2,3)	Частота кадров	1–60 кадров/с
Разрешение видеоизображения (Г x В)			
1080p HD		1920 x 1080	
1,3 МП (5:4)		1280 x 1024	
720p HD		1280 x 720	
480p SD		854 x 480	
SD 4:3 (кадрированный)		704 x 480	
Установка камеры			
Зеркальное изображение		Вкл./выкл.	
Поворот		0°/90° (вертикально)/180°/270° (вертикально)	
Светодиодный индикатор камеры		Авт. отключ./Включить/Отключить	
Расположение		Координаты/высота установки	
Мастер обзора камеры		Моторизированные панорамирование, наклон, поворот, масштабирование, автофокусировка	
Беспроводной ввод в эксплуатацию		IEEE 802.11b/g/n	
Функции видео – цвет			
Параметры настройки изображения		Контраст, насыщенность, яркость	
Платформа			
Common Product Platform	CPP7.3		
Потоковая передача данных			
Сжатие видео	H.265; H.264; MJPEG		

Функции видео – цвет		Анализ видеоданных	
Баланс белого	От 2500 до 10000 K, 4 автоматических режима (базовый, стандартный, натриевая лампа, преобладающий цвет), режим «Ручной» и режим «Удержание»	Режимы отслеживания	Стандартное двухмерное отслеживание, трехмерное отслеживание, трехмерное отслеживание людей, отслеживание кораблей, режим музея
Функции видео – ALC			
Уровень АРУ	Настраиваемая	Калибровка/ географическое местоположение	Автоматически на основе показаний гирокомpassного датчика, фокусного расстояния и высоты камеры
Насыщенность	Регулируется от пиковой до средней	Обнаружение попыток несанкционированного вмешательства	Маскируемые
Выдержка	Автоматический электронный затвор (AES). Фиксированная выдержка (1/25 [30] 1/15000) с возможностью выбора. Установка выдержки по умолчанию.	Дополнительные функции	Обнаружение несанкционированного вмешательства, обнаружение лиц
Режим «день/ночь»	Авто (настраиваемые точки переключения), цветной, монохромный		
Функции видео – апертурная коррекция			
Резкость	Выбор уровня усиления резкости	Режимы съемки	10 режимов по умолчанию с планировщиком: «В помещении», «Вне помещения», «Автомобильное движение», «Специальный ночной», «Интеллектуальная автоэкспозиция», «Яркий», «Низкая скорость передачи данных», «Спорт и игры», «Розничная торговля», «Распознавание номерных знаков (LPR)»
Компенсация фоновой засветки	Вкл/выкл	Маскировка секторов	Восемь независимых, полностью программируемых областей
Усиление контраста	Вкл/выкл	Обнаружение лиц	Размещение изображений
Подавление шума	Intelligent Dynamic Noise Reduction с отдельной временной и пространственной корректировкой	Надписи на экране	Имя; логотип; время; тревожное сообщение
Intelligent Defog	Intelligent Defog автоматически настраивает параметры для наилучшего качества изображения в условиях плохой видимости или тумана (переключаемый)	Счетчик пикселей	Выбранная область
Анализ видеоданных		Локальное хранилище	
Тип анализа	Intelligent Video Analytics, Camera Trainer	Внутренняя ОЗУ	5 с предтревожной записи
Конфигурации	Тихая VCA / Профиль 1/2 / По расписанию / Инициируемая событием	Разъемы для карт памяти	Сдвоенный разъем для SDXC/SDHC/SD-карт
Правила тревог (комбинируемые)	Любой объект, объект в поле, пересечение линии, вход/выход из поля, праздношатание, следование маршруту, неподвижный/пропавший объект, подсчет, заполнение, оценка плотности скопления людей, изменение условий, поиск сходства, поток/встречный поток	Конфигурации сдвоенного разъема для SD-карт	<ul style="list-style-type: none"> Зеркальная (резервное хранилище) Failover (расширенный интервал обслуживания) Расширенный (максимальный срок хранения) Automatic Network Replenishment
Фильтры объекта	Длительность, размер, соотношение сторон, скорость, направление, цвет, классы объектов (4)		

Локальное хранилище		Сеть
SD-карты промышленного класса	Продолжительный срок службы и поддержка мониторинга работоспособности для заблаговременного определения необходимости в обслуживании	Совместимость ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T, ONVIF Profile M
Вход/выход		Безопасность данных
Выход питания	+12 В пост. тока, макс. 50 мА	Со-процессор для шифрования (TPM) RSA 2048 бит, AES/CBC 256 бит
Линейный вход аудиосигнала	10 кОм (типов.); макс. 1 В (ср. квадр.)	PKI Сертификаты X.509
Линейный выход аудиосигнала	1 В (ср. квадр.), 1,5 кОм (типов.)	Шифрование Полное сквозное шифрование с поддержкой VMS Сеть: TLS1.0/1.2, AES128, AES256 Локальное хранилище: XTS-AES
Вход сигнализации	2 контролируемых входа, сухой контакт или управление напряжением (5–40 В пост. тока); оконечный резистор 2,2 кОм	Проверка подлинности видеоизображения Контрольная сумма, MD5, SHA-1, SHA-256
Выход сигнализации	1 выход, максимум: 30 В перемен. тока или +40 В пост. тока; 0,5 А непрерывно, 10 ВА	
Ethernet	Экранированный разъем RJ45	
Защита от перенапряжения	Ethernet: 1 кВ, 2 кА на «землю» (импульсы 8/20 мкс)	
Волоконно-оптический кабель (продается отдельно)	Комплект оптоволоконного медиаконвертера Ethernet (VG4-SFPSCFT), устанавливаемый в шкаф видеонаблюдения (NDA-U-PA0, NDA-U-PA1 или NDA-U-PA2), предоставляет оптоволоконный интерфейс для подключения к установленной камере.	
Аудиопоток		Механические характеристики
Стандарт	G.711 при частоте выборки 8 кГц L16 при частоте выборки 16 кГц AAC-LC, 48 кбит/с при частоте выборки 16 кГц AAC-LC, 80 кбит/с при частоте выборки 16 кГц	Размеры (Г x В) 175 x 148 мм
Отношение сигнал/шум	> 50 дБ	Масса 2,2 кг
Аудиопоток	Полный дуплекс/полудуплекс	Монтаж Монтаж на поверхность
		Цветной режим Белый (RAL 9003)
		Диапазон электроприводного панорамирования, наклона и вращения (PTR) Панорамирование: от 0 ° до +361 °; Наклон: от -3 ° до +86 ° (NDE-8502-R), от -3 ° до +90 ° (NDE-8502-RT); Поворот: от -95 ° до +95 °
		Купол камеры Прозрачный поликарбонат с покрытием с УФ-фильтром и защитой от царапин
		Корпус Алюминий с осушающими мембранными и водонепроницаемой областью подключения
Сеть		Условия эксплуатации
Протоколы	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP, digest authentication	Рабочая температура от -50 до +60 °C для продолжительной эксплуатации; До +74 °C в соответствии с NEMA TS 2-2003 (R2008), параграф 2.1.5.1, с использованием профиля испытаний на рис. 2.1
Ethernet	10/100 Base-T	Температура хранения От -30 °C до +70 °C (от -22 °F до +158 °F)
		Рабочая влажность Отн. влажность от 5 до 93 %, без конденсации Отн. влажность от 5 до 100 %, с конденсацией
		Влажность при хранении До 98 % относ. влажности

Условия эксплуатации

Ударопрочный корпус и купол	IK10+ (50 Дж)
Класс защиты от пыли и влаги	IP66, IP6K9K и NEMA тип 4X

Информация для заказа**NDE-8502-RX Фикс. куп.кам 2MP HDR 4,4-10мм PTRZ IP66**

Фиксированная купольная камера с беспроводным вводом в эксплуатацию. Выполнено на заказ. Чтобы получить информацию о наличии, обратитесь к нашему представителю Bosch.

Номер заказа **NDE-8502-RX | F.01U.385.211**

Дополнительное оборудование**NDA-8000-PC Корпус с возможностью покраски, 4 шт.**

Корпус с возможностью покраски (4 шт.) для FLEXIDOME IP 8000i.

Номер заказа **NDA-8000-PC | F.01U.324.966**

NDA-8000-CBL Прозрачный запасной купол

Прозрачный купол.

Номер заказа **NDA-8000-CBL | F.01U.324.934**

NDA-8000-TBL Тонированный купол

Тонированный купол для FLEXIDOME IP 8000i.

Номер заказа **NDA-8000-TBL | F.01U.324.973**

NDA-8001-IC Комплект для монтажа в потолок

Монтажный комплект для установки в потолок для FLEXIDOME IP 8000i с поддержкой микрофона

Номер заказа **NDA-8001-IC | F.01U.398.407**

NDA-8001-PLEN Комплект для монтажа класса «пленум»

Монтажный комплект для установки в потолок для FLEXIDOME IP 8000i с поддержкой микрофона, класс «пленум»

Номер заказа **NDA-8001-PLEN | F.01U.398.393**

NDA-8000-SP Набор опор. дет. для монтажа в потолок

Комплект опорных деталей для монтажа в потолок для FLEXIDOME IP 8000i.

Номер заказа **NDA-8000-SP | F.01U.324.937**

NDA-8000-WP Защита от атм. воздействий для камеры

Кожух на камеру для защиты от атмосферных воздействий для FLEXIDOME IP 8000i.

Номер заказа **NDA-8000-WP | F.01U.324.929**

NDA-8000-PIP Пластина подвесного интерфейса, внутр.

АдAPTERНАЯ ПЛАСТИНА ПОДВЕСНОГО МОНТАЖА ДЛЯ FLEXIDOME IP 8000i И FLEXIDOME IP PANORAMIC 6000/7000 ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ.

Номер заказа **NDA-8000-PIP | F.01U.324.938**

NDA-8000-PIPW Пластина подвесного интерфейса, наружн.

АдAPTERНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ ПОДВЕСНОГО МОНТАЖА В КОМПЛЕКТЕ С КОЖУХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЛЯ FLEXIDOME IP 8000i И FLEXIDOME IP PANORAMIC 6000/7000 ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ.

Номер заказа **NDA-8000-PIPW | F.01U.324.967**

NDA-U-WMT Кронштейн для подв. монтажа на стену

Универсальный настенный кронштейн для купольных камер, белого цвета

Номер заказа **NDA-U-WMT | F.01U.324.939**

NDA-U-PMT Кронштейн для подв. монт. на трубу, 31см

Универсальный кронштейн для монтажа на трубу для купольных камер, 31 см, белого цвета

Номер заказа **NDA-U-PMT | F.01U.324.940**

NDA-U-PMTS Кронштейн для подв. монт. на трубу, 11см

Универсальный кронштейн для подвесного монтажа на трубу для купольных камер, 11 см, белого цвета

Номер заказа **NDA-U-PMTS | F.01U.385.046**

NDA-U-PMTE Удлинительная труба для подв. монт. 50см

Удлинитель для универсального кронштейна для монтажа на трубу, 50 см, белого цвета

Номер заказа **NDA-U-PMTE | F.01U.324.941**

NDA-U-PSMB Кронштейн, подв. монт. стена/потол. SMB

Корпус для монтажа на поверхность (SMB) для монтажа на стену или на трубу.

Номер заказа **NDA-U-PSMB | F.01U.324.942**

NDA-U-PA0 Шкаф видеонаблюдения 24В пер. тока

Бокс видеонаблюдения, 24 В перем. тока на входе, 24 В перем. тока на выходе, IP66

Номер заказа **NDA-U-PA0 | F.01U.324.947**

NDA-U-PA1 Шкаф видеонаблюдения 120В пер. тока

Бокс видеонаблюдения, вход 100–120 В пер. тока, 50/60 Гц, выход 24 В пер. тока, IP66

Номер заказа **NDA-U-PA1 | F.01U.324.948**

NDA-U-PA2 Шкаф видеонаблюдения 230В пер. тока

Бокс видеонаблюдения, 230 В пер. тока на входе, 24 В перем. тока на выходе, IP66

Номер заказа **NDA-U-PA2 | F.01U.324.949**

NDA-U-PMAL Адаптер для монтажа на столб, большой

Универсальный адаптер для монтажа на столб, белый; большой

Номер заказа **NDA-U-PMAL | F.01U.324.944**

NDA-U-PMAS Адаптер для монтажа на столб, маленький

Адаптер для установки на столб, маленький

Универсальный адаптер для установки на столб, белый цвет; маленький.

Номер заказа **NDA-U-PMAS | F.01U.324.943**

NDA-U-RMT Кронштейн для подв. монт. на парапет

Универсальный кронштейн для установки на крышу для купольных камер, белого цвета

Номер заказа **NDA-U-RMT | F.01U.324.945**

NDA-U-WMTG Подв. крон., монтаж на стену с распрылок

Универсальный кронштейн для монтажа на стену, совместимый с распределительной коробкой только для фиксированных купольных камер, белый
Номер заказа **NDA-U-WMTG | F.01U.358.358**

NDA-U-PMTG Кроншт., монтаж на подвес тр с распрылок

Универсальный кронштейн для монтажа на подвесную трубу, совместимый с распределительной коробкой только для фиксированных купольных камер, белый
Номер заказа **NDA-U-PMTG | F.01U.358.359**

VG4-SFPSCKT КОМПЛЕКТ ПРЕОБР. ETHERNET/SFP-ИНТЕРФЕЙС

Комплект оптоволоконного преобразователя Ethernet для видеопередатчика/приемника данных для камер AUTODOME, для MIC-IP-PSU для аналоговых камер MIC и для боксов видеонаблюдения (NDA-U-PA0, NDA-U-PA1 и NDA-U-PA2).

Номер заказа **VG4-SFPSCKT | F.01U.142.529**

SFP-2 Многомод. оптовол. модуль, 1310нм, 2LC

SFP оптоволоконный модуль, 2 км, 2 разъема LC.
Многомодовое волокно
1310 мм

Номер заказа **SFP-2 | F.01U.136.537**

SFP-3 Одномод. оптовол. модуль, 1310нм, 2LC

SFP оптоволоконный модуль, 20 км, 2 разъема LC.
Одномодовый
1310 нм

Номер заказа **SFP-3 | F.01U.136.538**

SFP-25 Оптоволоконный модуль, 1310/1550нм, 1SC

SFP оптоволоконный модуль, 2 км, 1 разъем SC.
Многомодовое волокно
1310/1550 нм

Номер заказа **SFP-25 | F.01U.136.541**

SFP-26 Оптоволоконный модуль, 1550/1310нм, 1SC

SFP оптоволоконный модуль, 2 км, 1 разъем SC.
Многомодовое волокно
1550/1310 нм

Номер заказа **SFP-26 | F.01U.136.542**

Сервисы**EWE-FDIP8I-IW Продл.гарант. 12 мес. FD IP 8000i**

Расширение гарантии 12 мес.

Номер заказа **EWE-FDIP8I-IW | F.01U.380.691**