

# СА-10 BLUE-S

ЖКИ-КЛАВИАТУРА, СОВМЕСТИМАЯ С ПКП СА-10

- светодиодные индикаторы, отображающие состояние групп и системы
- тревоги, вызываемые с клавиатуры: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- подсветка дисплея и клавиш
- звуковая сигнализация выбранных системных событий
- 2 зоны
- сигнализация потери связи с ПКП
- порт RS-232 для облегчения программирования опций клавиатуры, имен и текстов сообщений



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания ( $\pm 15\%$ )	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	115 x 95 x 25 мм
Диапазон рабочих температур	-30...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	50 мА
Максимальное потребление тока	170 мА

### ООО "Компания Строимир"

г. Киев, ул. Борщаговская 154А, оф. 435  
+38 (044) 331-15-43 info@smartel.ua  
www.smartel.ua